



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

CAVI BIPOLARI
BIPOLAR CABLES
CABLES BIPOLAIRES
ZWEIPOLIGE KABEL
CABLES BIPOLARES
FIOS ELÉTRICOS BIPOLARES
ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
أسلاك ثنائية القطب
KABLE DWUBIEGUNOWE
CABLURI BIPOLARE

REF 30617 / 30618 / 30637 / 30638 / 30639
30640 / 30632 / 30643 / 30644



Tecno Instruments Pvt. Ltd.
316C Small Industrial Estate
Sialkot, 51340 (PAKISTAN)



Obelis s.a.
Bd. General Wahis 53
1030 Brussels (BELGIUM)

Importato da/Imported by:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

CE 1639



CARACTERISTICI

Cablurile bipolare GIMA sunt dispozitive care pot fi utilizate cu aparate pentru electrochirurgia bipolară. Cablurile sunt realizate din silicon ușor și flexibil, de 3 metri lungime și sterilizate în autoclavă până la 135°. Acestea sunt echipate cu o conexiune universală pentru a fi utilizate cu diferite aparate GIMA și cu cea mai mare parte din electrobisturiile de producție europeană.

PRESCRIPTII

Produsul este destinat utilizării exclusive de către personalul medical calificat, instruit în tehnici de electrochirurgie și în întreținerea acestei tipologii de produse.

Utilizarea incorectă și întreținerea insuficientă sau necorespunzătoare pot duce la deteriorarea rapidă a produsului.



Aceste produse pot cauza vătămări dacă sunt utilizate necorespunzător!

Evitați contactul cu dispozitivele neizolate! Electrobituriile utilizate împreună cu aceste cabluri sunt destinate să provoace distrugerea țesuturilor și sunt extrem de periculoase dacă sunt utilizate în mod necorespunzător

DESCRIERE/UTILIZARE

Aceste cabluri sunt reutilizabile și sunt furnizate sterile. Procedați la curățarea și sterilizarea acestora înainte de prima utilizare. Aceste cabluri sunt proiectate pentru a conecta forcepsurile/accesoriile bipolare la un capăt și un generator electrochirurgical compatibil la celălalt capăt. Utilizarea lor permite operatorului să conducă de la distanță un curent electrochirurgical de la conectorul de ieșire al unei unități electrochirurgicale la forcepsurile bipolare și la locul de operare pentru a obține efectul chirurgical dorit.

REUTILIZARE

Garantăm că produsele noastre rezistă la un minimum de 100 de cicluri de sterilizare atunci când sunt sterilizate în conformitate cu instrucțiunile din acest document. Atenția în utilizare și manipulare poate prelungi durata de viață utilă a produsului.

CONTRAINDICAȚII

Aceste dispozitive nu trebuie folosite niciodată atunci când:

- Sunt vizibile deteriorări externe ale aparatului (plastic crăpat sau deteriorarea conectorului).
- Inspecția descrisă nu este respectată.
- În prezența gazelor inflamabile, a lichidelor și/sau a mediilor cu concentrații ridicate de oxigen.

RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANȚA

- Utilizați cea mai mică setare de putere posibilă pe unitatea electrochirurgicală capabilă să atingă efectul chirurgical dorit.
- Nu lăsați niciodată cablurile conectate la aceste dispozitive să intre în contact cu pielea pacientului sau a operatorului în timpul activărilor electrochirurgicale.
- Nu lăsați cablurile conectate la aceste dispozitive să fie paralele și apropiate de cablurile altor dispozitive electrice.
- Plasați întotdeauna accesoriile electrochirurgicale neutilizate într-un loc sigur și protejat, precum într-o carcasă.
- Inspectați și testați fiecare dispozitiv înainte de fiecare utilizare.
- Dați la casat dispozitivele care și-au încheiat durata de viață.

INSPECȚIE

Se recomandă să se stabilească o examinare procedurală pentru a verifica în mod regulat continuitatea electrică a cablului folosind un ohmmetru, precum și o verificare frecventă a izolării cablului înainte și după fiecare utilizare pentru a găsi eventualele fisuri, tăieturi, rupturi sau abraziuni, prin stabilirea unui criteriu pentru eliminarea și înlocuirea cablurilor uzate și periculoase pentru pacient și pentru personalul sălii de operație.

Aceste dispozitive ar trebui să fie inspectate înainte și după fiecare utilizare. Examinați vizual dispozitivele pentru deteriorări fizice evidente, inclusiv:

- Piese din plastic sparte, rupte sau afectate în alt mod.
- Contactele conectorului sunt deteriorate sau îndoite în mod semnificativ.
- Defecțiuni incluzând tăieturi, găuri, abraziuni, străngeri neobișnuite, decolorări semnificative.
- Părți corodate sau nealiniate.

CURĂȚENIE

Îndepărtați orice reziduuri acumulate în timpul utilizării, folosind o perie moale, ne-metalică pentru curățarea instrumentelor, un detergent delicat și o soluție de apă purificată sterilă. Clătiți bine cu apă sterilizată și purificată, până când vor fi îndepărtate toate urmele de detergent și reziduuri, apoi uscați complet cu o cârpă sterilă (nu scufundați complet în lichide).

PRECAUȚII

- Nu curățați sau frecați suprafața acoperită cu instrumente abrazive.
- Nu utilizați peria cervicală pentru a curăța tubul de fum.
- Nu depozitați instrumentele în tava de sterilizare.
- Nu scufundați instrumentele acoperite în soluția CIDEX sau alte soluții de sterilizare caustică la rece.
- Nu folosiți înălțător
- Nu plasați instrumentele acoperite în baie cu ultrasunete.

STERILIZARE

Împachetați fiecare pereche de instrumente separat sau puneți-le într-un recipient, pentru a evita ca acestea să intre în contact unul cu celălalt sau cu alte instrumente.

- **Abur:** Sterilizați în autoclavă de abur la o temperatură de 250°F (121°C) timp de 30 de minute.
- **Flash:** Sterilizați în autoclavă de abur la o temperatură de 275°F (134°C) timp de 10 de minute.
- **Gaz (oxid de etilenă):** Urmați instrucțiunile producătorului pentru unitatea în uz.
- **Pre-gol:** Sterilizați în autoclavă de abur la o temperatură de 270°-273°F (132°-135°C), timp de expunere (4 minute), timp de uscare (20 minute)

Nu atingeți dispozitivul decât după ce s-a răcit complet. Pentru a garanta o durată de viață maximă a produsului, se recomandă efectuarea unei proceduri de sterilizare cu oxid de etilenă.

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Cablurile electrochirurgicale trebuie depozitate într-o zonă curată, rece și uscată. A se proteja de deteriorări mecanice și de lumina directă a soarelui. Manipulați cu mare grijă.

Indexul simbolurilor

	Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare		Respectați instrucțiunile de utilizare
	A se păstra într-un loc răcoros și uscat		A se păstra ferit de razele soarelui
	Producător		Data fabricației
LOT	Număr de lot	REF	Cod produs
	Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE		Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
	Nesteril		Eliminare DEEE
	Limită de temperatură		



Eliminare: Produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine acest echipament prin aducerea acestuia la un punct de reciclare specific pentru echipamentele electrice și electronice

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.