

IT - MANIPOLO STERILE MONOUSO PER ELETTROCHIRURGIA

EN - DISPOSABLE STERILE PENCIL FOR ELECTROSURGERY

FR - MANCHE ELECTRO-CHIRURGICAL DISPOSABLE STÉRILE

DE - STERILER EINMAL-ELEKTRODENHANDGRIFF FÜR DIE ELEKTROCHIRURGIE

ES - MANGO DE ELECTROCIRUGÍA ESTÉRIL DESECHABLE

PT - PUNHO ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA ELETROCIRURGIA

RU - АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ, РУЧКА-ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИИ

EL - ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΛΑΒή ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

NL - STERIEL WEGWERPPOTLOOD VOOR ELEKTROCHIRURGIE

DA - STERILT DIATERMIHÅNDTAG, ENGANGS

RO - MANER CU ELECTROD BISTURIU PENTRU ELECTROCHIRURGIE
(UNICA FOLOSINTA/STERIL)

PL - UCHWYT JEDNORAZOWY STERYLNY DO ELEKTROCHIRURGII

TR - ELEKTROCERRAHİ İÇİN TEK KULLANIMLIK STERİL KALEM

HU - STERIL, EGYSZER HASZNÁLATOS KÉTKAPCSOLÓS NYÉL

FI - KERTAKÄYTTÖINEN STERIILI KÄSIKAHVA SÄHKÖKIRURGIAAN

ET - ÜHEKORDNE STERIILNE DIATERMIA KÄEPIDE

LV - VIENREIZLIETOJAMS STERILS UZGALIS ELEKTROKIRURĢIJAI

CS - JEDNORÁZOVÁ STERILNÍ TUŽKA PRO ELEKTROCHIRURGII

SK - JEDNORAZOVÉ STERILNÉ PERO PRE ELEKTROCHIRURGIU

BG - ЕДНОКРАТНА СТЕРИЛНА РЪКОХВАТКА ЗА ЕЛЕКТРОХИРУРГИЯ

HR - JEDNOKRATNI, STERILNI "MINI" KAUTER ZA ELEKTROKIRURGIJU

SL - STERILNI ELEKTROKIRURŠKI ROČNIK ZA ENKRATNO UPORABO

AR - قلم لجهاز الكى والقطع الكهربائي الجراحي معقم للاستعمال مرة واحد



NAVODILA ZA UPORABO

DRŽALA Z ROČNIM UPRAVLJANJEM (SERIJA F479X) DRŽALA S PEDALNIM UPRAVLJANJEM (SERIJA F4390)

OPOZORILA

- Proizvod je namenjen enkratni uporabi in je steriliziran z etilenoksidom (EO). Ni za večkratno uporabo. Ob ponovni uporabi lahko pride do: prisotnosti bioloških ostankov, ki lahko povzročijo infekcije; sprememb na materialu; izgube prvotnih funkcionalnih lastnosti proizvoda.
- Sterilnost izdelka je vprašljiva, če je bila njegova embalaža odprta ali poškodovana.
- Izdelka ne uporabljajte po pretečenem roku uporabe. V tem primeru je sterilnost izdelka vprašljiva.
- Najprej preverite embalažo in nato njeno vsebino; če opazite vidne poškodbe ali napake, izdelka ne uporabljajte in ga zamenjajte pri FIAB.
- Hranite proč od vnetljivih materialov: neželeno aktiviranje in vročina lahko povzročita požar.
- Naprave naj uporabljajo usposobljeni zdravstveni delavci pri elektrokirurških posegih.
- Pred uporabo generatorja, držal, nevtralnih ploščic, kablov in drugih dodatkov preberite navodila za uporabo proizvajalca posameznega izdelka.
- **Pozor:** Elektrokirurški tok lahko poškoduje srčne spodbujevalnike. Ne uporabljajte elektrokiruškega toka na bolnikih s spodbujevalniki brez predhodnega pogovora s kardiologom.

INDIKACIJE

Rezanje in koaguliranje tkiv med elektrokirurškim postopkom s pomočjo kompatibilnega visokofrekvenčnega generatorja.

MAKSIMALNA DOVOLJENA NAPETOST 9kVpp

PRIPRAVA PRIKLJUČKOV

Prepričajte se, da sta elektroda in podaljšek (če ga uporabljate) stabilno priključena na držalo. Ko menjate elektrodo in / ali podaljšek, se prepričajte, da držalo ni priključeno na generator ali pa je generator izklopljen (v mirovanju).

Na visokofrekvenčno držalo priključite držalo in pedalno stikalo (za modele z ukazi na pedalu).

Preprečite neposredni stik aktivnega kabla in kože bolnika, kabel se ne sme zapletati.

Pozor: Če bolnika premaknete, je vedno potrebno preverite vse priključke.

PREDTEST DELOVANJA

Držala z ročnim upravljanjem: (1) Priključite nevtralno ploščico na bolnika, (2) povežite držalo z električnim skalpelom, (3) vklopite električni skalpel in izberite izhod 0 Watt reza in koaguliranja, (4) držalo držite na primerni razdalji, proč od oseb in predmetov, in aktivirajte funkcijo CUT, (5) prepričajte se, da električni skalpel prikazuje aktiviranje funkcije CUT, (6) ponovite točki 4 in 5 in preverite delovanje COAG. Držala s pedalnim upravljanjem: delovanje preverite skladno z navodili generatorja.

UPORABA

Držala z ročnim upravljanjem: način reza aktivirate s pritiskom rumene tipke (CUT); način koaguliranja pa aktivirate z modro tipko (COAG). Držala s pedalnim upravljanjem: držalo aktivirate, kot je določeno v navodilih generatorja.

Med postopkom uporabe vedno izberite najnižji nivo energije. Če je moč koaguliranja elektrode manjša od normalne, ne povečujte izhodne visoke frekvence brez predhodnih preventivnih pregledov, med katerimi se prepričajte, da:

- je položaj nevtralne plošče pravilen;
- je priključek kablov in konektorjev pravilen;

- so tipke za različne funkcije (ročne ali na pedalu) pravilno aktivirane;
 - izolacija kablov ni poškodovana;
- elektroda ali podaljšek (če je na voljo) nista umazana.

	Skladno z veljavno evropsko zakonodajo o medicinskih pripomočkih		Medicinski pripomoček		Glejte navodila za uporabo		Kataloška številka
	Koda serije		Datum izdelave		Uporaba do		Ne uporabljajte znova
	Sterilizirano z uporabo etilen oksida		Ne uporabljajte, če je paket poškodovan		Ne vsebuje lateksa iz naravne gume		Hranite ločeno od sončne svetlobe
	Omejitev vlažnosti		Omejitev temperature		Proizvajalec		Količina kosov
	Edinstveni identifikator pripomočka		Enotni sterilni pregradni sistem z zaščitno embalažo v notranjosti				



Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it

